

Bauart	x_d	$x_q = x'_q$	x'_d	x''_d	x''_q
Zweipolige Turbogeneratoren mit Massiv-Vollpolläufern	1,2...2,0	1,15...1,9	0,16...0,26	0,09...0,15	0,09...0,15
Generatoren mit ausgeprägten Polen und Dämpferwicklung	0,7...1,4	0,45...0,9	0,2...0,4	0,14...0,25	0,14...0,28
Generatoren mit ausgeprägten Polen ohne Dämpferwicklung	0,7...1,4	0,45...0,9	0,2...0,4	0,2...0,4	0,45...0,9
Synchronmotoren mit Dämpferwicklung	0,9...2,0	0,55...1,4	0,25...0,45	0,18...0,3	0,18...0,3

EW
THD

Konstanten von ausgeführten
Synchronmaschinen

1/9.17